



Specyfikacja Ledvance Rura LED T8 Performance (EM/Mains) High Output 19.3W 3100lm - 840 Zimna Biel | 150cm - Czujnik Ruchu - Zamienne 58W

[Zobacz produkt](#)

Ogólne

Numer artykułu	248316
EAN	4099854045066
Kod Producenta	4099854045066
Producent	Ledvance
Nazwa producenta	LED TUBE T8 EM MOTION SENSOR P 1500mm 19.3W 840
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Gwarancja	5 lat
Klasa efektywności energetycznej	C
Żywotność (h)	60000
Napięcie lampy (V)	220-240

Informacje techniczne

Technologia	LED
Zamienne (W)	58
Moc (W)	19.3W
Ściemnianie	Nie
Trzonek	G13
Rotatable	Nie
Kod Koloru	840 Chłodny Biały
Kolor światła	4000 Chłodny Biały

Oddawanie barw (Ra) 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów

Jasny Kolor Biały

Ustawienie Koloru Pojedynczy kolor

Strumień świetlny (Lumen) 3100lm

Skuteczność świetlna (Lm/W) 160

Power factor >0.90

Rodzaj produktu Światłówka LED T8

Typ sensora Czujnik ruchu

Sensor Reach (m) 5

Informacje o żarówce

LED Starter w komplecie Tak

Wymagany Statecznik No

Statecznik lampy LED Konwencjonalny (EM), Mains (AC)

Wyjście lampy LED Standard Output

Obudowa Szkło

Seria Performance

Wymiary

Długość 150cm

Długość (mm) 1513

Średnica (mm) 26.7

Kształt Żarówka rurowa

Dokładny kształt T8



5500 żarówek i opraw Bezpośrednia dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



Płać bezpiecznie