



Specyfikacja Ledvance Smart+ Wifi Undercabinet Select Sensor 7W

[Zobacz produkt](#)

Ogólne

| | |
|------------------|---|
| Numer artykułu | 261366 |
| EAN | 4099854096532 |
| Producent | Ledvance |
| Nazwa producenta | SMART+ WIFI UNDERCABINET SELECT SENSOR 7W |
| Gwarancja | 3 lat |
| Żywotność (h) | 30000 |

Informacje techniczne

| | |
|-----------------------------|---|
| Technologia | Zintegrowane żarówki LED |
| Zamienne (W) | 18 |
| Moc (W) | 9W |
| Napięcie lampy (V) | 220-240 |
| Ściemnianie | Tak, Touch |
| Jasny Kolor | Biały |
| Kod Koloru | 830 Ciepły Biały, 865 Światło Dzielne |
| Kolor światła | 3000 Ciepły Biały, 6500 Światło Dzielne |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Ustawienie Koloru | Regulowane białe |
| Strumień świetlny (Lumen) | 500lm |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 55 |
| Power factor | >0.50 |
| Długość | 30cm |
| Rodzaj produktu | Oprawy typu belka LED |

Fixture Information

| | |
|------------------------|---------------------|
| Montaż | Wbudowana jednostka |
| Stopień ochrony IP | IP20 |
| Impact Protection (IK) | IK02 - 0.20 Joule |
| Obudowa | Plastik |
| Kolor Oprawy | Biały |
| Oświetlenie awaryjne | Nie |

Wymiary

| | |
|----------------|-----|
| Długość (mm) | 305 |
| Szerokość (mm) | 61 |
| Wysokość (mm) | 23 |

Sensor Information

| | |
|-------------|---------------|
| Typ sensora | Czujnik ruchu |
|-------------|---------------|

Dlaczego Nowazarowka?

 **5500 żarówek i opraw** Bezpośrednia dostępność towaru

 Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**  **Płać** bezpiecznie