



Specyfikacja Osram Bio-Lumilux Rura LED T8
(EM/Mains) Standard Output 6.6W 800lm - 965
Światło Dienne | 60cm - Najlepsze Renderowanie
Kolorów - Zamienne 18W

[Zobacz produkt](#)

Ogólne

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Numer artykułu | 250557 |
| EAN | 4099854178252 |
| Kod Producenta | 4099854178252 |
| Producent | Osram |
| Nazwa producenta | LED TUBE T8 EM BIO-LUMILUX 600 mm 6.6W 965 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym | 8 |
| Gwarancja | 3 lat |
| Klasa efektywności energetycznej | E |
| Żywotność (h) | 30000 |
| Napięcie lampy (V) | 220-240 |

Informacje techniczne

| | |
|---------------|---------------------|
| Technologia | LED |
| Zamienne (W) | 18 |
| Moc (W) | 6.6W |
| Ściemnianie | Nie |
| Trzonek | G13 |
| Rotatable | Nie |
| Kod Koloru | 965 Światło Dienne |
| Kolor światła | 6500 Światło Dienne |

| | |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Oddawanie barw (Ra) | 90-99 - Doskonałe odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor | Biały |
| Ustawienie Koloru | Pojedynczy kolor |
| Strumień świetlny (Lumen) | 800lm |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 121 |
| Power factor | >0.90 |
| Rodzaj produktu | Światłówka LED T8 |
| Typ sensora | Bez czujnika |

Informacje o żarówce

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| LED Starter w komplecie | Tak |
| Statecznik lampy LED | Konwencjonalny (EM), Mains (AC) |
| Wyjście lampy LED | Standard Output |
| Wykończenie lampy | Matowy |

Wymiary

| | |
|------------------|------|
| Długość | 60cm |
| Długość (mm) | 604 |
| Średnica (mm) | 27 |
| Dokładny kształt | T8 |

Dlaczego Nowazarowka?

 **5500 żarówek i opraw** Bezpośrednia dostępność towaru

 Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**  **Płać** bezpiecznie