



Specyfikacja Ledvance Rura LED T8 EM Performance (EM/Mains) High Output T8 7W 1100lm - 840 Zimna Biel | 60cm - Zamienne 18W

[Zobacz produkt](#)

Ogólne

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Numer artykułu | 254864 |
| EAN | 4099854432125 |
| Kod Producenta | 4099854432125 |
| Producent | Ledvance |
| Nazwa producenta | LEDTUBE T8 EM P 600 7W 840 LEDV |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
| Gwarancja | 5 lat |
| Klasa efektywności energetycznej | D |
| Żywotność (h) | 75000 |
| Napięcie lampy (V) | 220-240 |

Informacje techniczne

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Technologia | LED |
| Zamienne (W) | 18 |
| Moc (W) | 7W |
| Ściemnianie | Nie |
| Trzonek | G13 |
| Kod Koloru | 840 Chłodny Biały |
| Kolor światła | 4000 Chłodny Biały |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Jasny Kolor | Biały |
| Ustawienie Koloru | Pojedynczy kolor |
| Strumień świetlny (Lumen) | 1100lm |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 157 |
| Power factor | >0.90 |
| Rodzaj produktu | Światłówka LED T8 |
| Typ sensora | Bez czujnika |

Informacje o żarówce

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| LED Starter w komplecie | Tak |
| Statecznik lampy LED | Konwencjonalny (EM), Mains (AC) |
| Wyjście lampy LED | High Output |
| Wykończenie lampy | Matowy |
| Obudowa | Szkło |

Wymiary

| | |
|------------------|------|
| Długość | 60cm |
| Długość (mm) | 603 |
| Średnica (mm) | 27 |
| Dokładny kształt | T8 |

Dlaczego Nowazarowka?

 **5500 żarówek i opraw** Bezpośrednia dostępność towaru

 Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**  **Płać** bezpiecznie