



Specyfikacja Opakowanie 10x Noxion
Rura LED T8 Avant Extreme
(EM/Mains) High Output 16.5W 2650lm
- 840 Zimna Biel | 150cm - Zamienne
58W

[Zobacz produkt](#)

Ogólne

| | |
|----------------------------------|--|
| Numer artykułu | 252949 |
| EAN | 8719157058506 |
| Kod Producenta | 8719157058506 |
| Producent | Noxion |
| Nazwa producenta | Multipack 10x Noxion Avant LEDtube T8 Extreme HO (EM/Direct) 1500mm 16.5W/840 (58W eqv.) with Starte |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym | 25 |
| Gwarancja | 5 lat |
| Klasa efektywności energetycznej | C |
| Żywotność (h) | 50000 |
| Napięcie lampy (V) | 220-240 |

Informacje techniczne

| | |
|--------------|-------------------|
| Technologia | LED |
| Zamienne (W) | 58 |
| Moc (W) | 16W |
| Ściemnianie | Nie |
| Trzonek | G13 |
| Rotatable | Nie |
| Kod Koloru | 840 Chłodny Biały |

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Kolor światła | 4000 Chłodny Biały |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor | Biały |
| Ustawienie Koloru | Pojedynczy kolor |
| Strumień świetlny (Lumen) | 2650lm |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 160 |
| Power factor | >0.90 |
| Rodzaj produktu | Światłówka LED T8 |
| Typ sensora | Bez czujnika |

Informacje o żarówce

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| LED Starter w komplecie | Tak |
| Statecznik lampy LED | Konwencjonalny (EM), Mains (AC) |
| Wyjście lampy LED | High Output |
| Obudowa | Plastik |
| Seria | Avant Extreme |

Wymiary

| | |
|--------------|-------|
| Długość | 150cm |
| Długość (mm) | 1514 |

Dlaczego Nowazarowka?

 **5500 żarówek i opraw** Bezpośrednia dostępność towaru

 Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**  **Płać** bezpiecznie