



Specyfikacja Opakowanie 10x Noxion Rura LED T8 Avant Extreme (EM/Mains) High Output 8.2W 1150lm - 840 Zimna Biel | 60cm - Zamienne 18W

[Zobacz produkt](#)

Ogólne

| | |
|----------------------------------|---|
| Numer artykułu | 257363 |
| EAN | 8719157072281 |
| Kod Producenta | 8719157072281 |
| Producent | Noxion |
| Nazwa producenta | Multipack 10x Noxion Avant LEDtube T8 Extreme HO (EM/Direct) 600mm 8.2W/840 (18W eqv.) with Starter |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym | 25 |
| Gwarancja | 5 lat |
| Klasa efektywności energetycznej | D |
| Żywotność (h) | 50000 |
| Napięcie lampy (V) | 220-240 |

Informacje techniczne

| | |
|--------------|-------------------|
| Technologia | LED |
| Zamienne (W) | 18 |
| Moc (W) | 8W |
| Ściemnianie | Nie |
| Trzonek | G13 |
| Rotatable | Nie |
| Kod Koloru | 840 Chłodny Biały |

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Kolor światła | 4000 Chłodny Biały |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor | Biały |
| Ustawienie Koloru | Pojedynczy kolor |
| Strumień świetlny (Lumen) | 1150lm |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 160 |
| Power factor | >0.90 |
| Rodzaj produktu | Światłówka LED T8 |
| Typ sensora | Bez czujnika |

Informacje o żarówce

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| LED Starter w komplecie | Tak |
| Statecznik lampy LED | Konwencjonalny (EM), Mains (AC) |
| Wyjście lampy LED | High Output |
| Obudowa | Plastik |
| Seria | Avant Extreme |

Wymiary

| | |
|--------------|------|
| Długość | 60cm |
| Długość (mm) | 604 |

Dlaczego Nowazarowka?



5500 żarówek i opraw Bezpośrednia dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



Płać bezpiecznie