



Specyfikacja Philips Rura LED T8
MASTER (EM/Mains) Ultra Output
14.7W 2500lm - 840 Zimna Biel |
120cm - Zamienne 36W

[Zobacz produkt](#)

Ogólne

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Numer artykułu | 241117 |
| EAN | 8719514316584 |
| Kod Producenta | 31658400 |
| Producent | Philips |
| Nazwa producenta | MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10 |
| Gwarancja | 5 lat |
| Klasa efektywności energetycznej | C |
| Żywotność (h) | 70000 |

Informacje techniczne

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Technologia | LED |
| Zamienne (W) | 36 |
| Moc (W) | 14.7W |
| Ściemnianie | Nie |
| Trzonek | G13 |
| Rotatable | Nie |
| Kod Koloru | 840 Chłodny Biały |
| Kolor światła | 4000 Chłodny Biały |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Jasny Kolor | Biały |
| Ustawienie Koloru | Pojedynczy kolor |
| Strumień świetlny (Lumen) | 2500lm |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 170.1 |
| Rodzaj produktu | Światłówka LED T8 |
| Typ sensora | Bez czujnika |

Informacje o żarówce

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| EOC8 | 31658400 |
| LED Starter w komplecie | Tak |
| Wymagany Statecznik | No |
| Statecznik lampy LED | Konwencjonalny (EM), Mains (AC) |
| Wyjście lampy LED | Ultra Output |
| Obudowa | Plastik |
| Seria | Master |

Wymiary

| | |
|---------------|-------|
| Długość | 120cm |
| Długość (mm) | 1200 |
| Średnica (mm) | 28 |

Dlaczego Nowazarowka?

 **5500 żarówek i opraw** Bezpośrednia dostępność towaru

 Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**  **Płać** bezpiecznie